



28101

# Iluminación de emergencia LED 300 lúmenes con faros laterales

## PRESENTACIÓN



La luminaria 300 lúmenes con faros laterales fue fabricada con la tecnología LED, diseñada para iluminación de emergência.

Puede ser utilizada en ambientes internos y es ideal para corredores, oficinas, hoteles, restaurantes, establecimientos comerciales, residencias entre otros.

Posee batería de litio, que proporciona una vida útil más larga y un mejor desempeño del producto.

Con un diseño moderno pensado para que se adecue a los más diversos ambientes de forma que no interfiera con la arquitectura del espacio, viene para traer aún más elegancia a su proyecto.

Económica, proporciona autonomía con mayor durabilidad y óptima iluminación. Puede ser fácilmente instalada, manipulada y transportada.

Se enciende automáticamente ante la falta de energía eléctrica.

## INFORMACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso máximo	300 lúmenes
Cantidad de LEDs	32 LEDs (16 em cada farol)
LED indicativo de funcionamiento	Sí
Selección de flujo máximo y mínimo	No
Batería	Litio 3.7V 1800mAh
Vida útil de la batería	500 ciclos
Tensión	Bivolt automático 110/240V (50-60Hz)
Consumo de energía	7W(110V)/23W(240V)
Autonomía	3 Horas
Temperatura de funcionamiento	0 a 50°C
Ámbito de aplicación	75 m <sup>2</sup>
Temperatura de colores de LED	6.000K - 7.000K (Branco Frio)
Grado de protección	IP20
Peso	500g
Dimensiones	300 x 130,4 x 76,8mm
Fabricado	Plástico ABS
Botón de teste	Sí
Garantía	1 año

## INSTRUCCIONES DE USO

- 1 - Poner el botón en la posición de apagado;
- 2 - Poner el enchufe en el toma de corriente y cargue la batería durante al menos 48 horas;
- 3 - Después de la carga total, poner el botón en la posición de encendido.

Recomendamos que cada 3 meses se descargue 100% la batería para una durabilidad y una vida útil mayor. Siga de nuevo las instrucciones anteriormente citadas.

Recomendaciones de garantía: El producto no se puede modificar físicamente.

Por ejemplo: Corte de enchufe, apertura de producto, cambio de piezas entre otros.

## CERTIFICACIÓN

Todos los productos del segmento de Iluminación de Emergencia siguen los más rigurosos procesos productivos, Sistema de Gestión de la Calidad - SGQ y principalmente la norma ABNT NBR10.898.

Poseemos el sello de conformidad CE (Certificación Europea), certificación más respetada de Europa.

Cumplimos las normas EN 55015: 2013 + A1: 2015, EN 61547: 2019, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 60598-2-22: 2014, EN 60598-1: 2015 , EN 62031: 2008 + A2: 2015, EN 62471: 2008, EN 62493: 2015.

Especificaciones aplicables: NBR 10898, EN 60598-2-22: 2014, EN 60598-1: 2015, EN 62031: 2008 + A2: 2015, EN 62471: 2008, EN 62493: 2015, EN 55015: 2013 + A1: 2015, EN 61547: 2009, EN 61000-3-2: 2014 y EN 61000-3-3: 2013.





Es más que seguridad,  
es SeguriMAX.

**+55 (47) 3703-1888**

[www.segurimax.com](http://www.segurimax.com)

Av. Constituyente 1.467, piso 20 of. 2002  
Torre El Gaucho - Montevideo - Uruguay -  
Código Postal - 11.200