



es más que seguridad.

# FICHA TÉCNICA

## ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

### 3000 LÚMENES - 24777

#### PRESENTACIÓN



La luminaria 3000 lúmenes 2 faros fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia. Es utilizada en recintos internos y es ideal para oficinas, hoteles, restaurantes, bodegas, almacenes, centros comerciales, y muchos otros.

El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.

Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación. Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla. Encendido automático en caso de apagón.

#### INFORMACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso máximo	3000 Lúmenes
Cantidad de LEDs	56 LEDs (28 en cada faro)
LED indicativo de operación	Sí
Encendido individual de los faros	No
Batería	Plomo ácido 12 V 4,5 Ah
Vida útil de la batería	200 recargas
Fuente de alimentación	Bivolt automático (110 V hasta 240 V; 50/ 60 Hz)
Consumo de energía	4 W (Standby) / 12 W (Cargando)
Potencia de los LEDs	28 W
Autonomía	3 horas
Temperatura de operación	0 A 50°C
Ámbito de alcance	600 m <sup>2</sup>
Temperatura de color del LED	6.000 K - 7.000 K (Blanco frío)
Grado de protección	IP20 – IK07
Peso	2380 g
Dimensiones	261x94x278 mm
Material	Plástico ABS
Botón de prueba	Sí
Garantía	1 año
Normativas aplicadas	CE (EN 55015:2013+A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60598-2-22:2014, EN 60598-1:2015, EN 62031:2008+A2:2015, EN 62471:2008, EN 62493:2015)