



es más que seguridad.

# FICHA TÉCNICA

## ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 100 LÚMENES DE EMPOTRAR - 25684

### PRESENTACIÓN



Las luminarias de emergencia 100 lúmenes de empotrar de Segurimax presentan una tecnología destinada a mantener la iluminación en la falta de energía de la red eléctrica o siniestro, con suficiente intensidad y autonomía para ofrecer iluminación en la ruta de fuga.

El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.

Encendido automático en caso de apagón.

### INFORMACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso máximo	100 Lúmenes
Cantidad de LEDs	12 LEDs
LED indicativo de operación	No
Batería	Níquel-Cádmio 3,6 V 300 mAh
Vida útil de la batería	500 recargas
Fuente de alimentación	Bivolt automático (110 V hasta 240 V; 50/ 60 Hz)
Consumo de energía	4 W (110 V)/13.2 W (240 V) - 50Hz 6,2 W (110 V)/ 18,52 W(240 V) - 60Hz
Potencia de los LEDs	0,85 W
Autonomía	1:30 horas
Temperatura de operación	0 A 50°C
Ámbito de alcance	25 m <sup>2</sup>
Temperatura de color del LED	6.000 K - 7.000 K (Blanco frío)
Grado de protección	IP20
Peso	100 g
Dimensiones	79.5x34x121 mm
Material	Plástico ABS
Botón de prueba	No
Garantía	1 año
Normativas aplicadas	CE (EN 55015:2013+A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60598-2-22:2014, EN 60598-1:2015, EN 62031:2008+A2:2015, EN 62471:2008, EN 62493:2015)